


## 如何修改路由器的登录用户名和密码

本文介绍修改路由器登录用户名和密码的方法，磊科路由器的默认登录用户名和密码都是 guest，默认的登录用户名和密码非常的不安全，因此强烈建议各位用户修改默认的用户名和密码；本文以磊科 NR286 路由器为例，来介绍修改登录用户名和密码的方法。

1、登录管理界面：打开浏览器，在浏览器的地址栏中输入：192.168.1.1，按下 Enter(回车)键——>输入默认的用户名和密码：guest——>点击“确定”。

2、点击“系统工具”——>“管理选项”——>在用户配置列表里管理员列表点击“修改” ，并在用户配置修改新的用户名和密码。



The screenshot shows the 'User Configuration' (用户配置) section of the NetCore router's web management interface. It includes fields for 'Username' (用户名), 'Password' (密码), 'Confirm Password' (确认密码), and 'Privilege' (权限). Below these fields are 'Modify' (修改) and 'Cancel Modify' (取消修改) buttons. A table below shows the current user configuration list with columns for 'Serial Number' (序号), 'Username' (用户名), 'Password' (密码), 'Privilege' (权限), and 'Operation' (操作). The table contains one entry for the 'guest' user with administrator privileges. At the bottom, there are pagination controls and a 'Delete All' (删除全部) button.

序号	用户名	密码	权限	操作
1	guest	*****	管理员	 

点击“保存生效”后，路由器会自动弹出登录对话框，用户需要用刚才设置的用户名和密码来登录。